电荷放大器(VM-1980/3)

IMV CORPORATION

项目	规格
输入信号	压电式加速度传感器
振动频率范围	0.4 – 20 kHz
电荷灵敏度设定范围	0.01 - 999 pC /(m/s^2)
测量范围	3.3 - 66000 m/s^2 (电荷敏感度 1.5 pC /(m/s^2)时) * 根据电荷敏感度而变动
滤波特性	低域隔断特性:通 过, 3 Hz,10 Hz(-18 dB / Oct) 高域隔断特性:通 过,1 kHz,10 kHz(-18 dB / Oct)
CAL信号	156 Hz, ± 2.5 V 正弦波输出
警告显示功能	超出量程:红LED灯亮(保持) 低于量程:绿LED灯灭(保持一秒)
电源	DC12 V(使用专用AC适配器)
使用温度范围	0 - ＋50 ℃
使用湿度范围	20 - 80 %RH(无结露)
尺寸 / 重量	240(W)x 150(D)x 35(H)mm / 0.6 kg

产品构成

品名	数量	备考
3CH 电荷放大器	1	—
电源适配器	1	AC100 V 50 / 60 Hz 41 VA
说明书	1	最终页面上有检验证书

选购件

品名	备考
RS-232C 线缆	RS-232C 通信线缆 1.5 m 电脑上可设定灵敏度、范 围、HPF、LDF
针插孔式输出线缆 0.3 m	单芯屏蔽 单通道针插孔是 - BNC
BNC 输出线缆 1.5 m	BNC - BNC线缆 1.5 m(RG - 58 AU)
连接电缆	使用时连接2台以上 VM - 1980